

Notice technique bombe aérosol pour contacts



Spray qui protège et rétablit les contacts électriques afin d'éviter les pertes de puissance dans les connexions électriques. La fluidité du courant est ainsi assurée.

Domaine d'application :
Connections électroniques, radios, téléviseurs, machines, câblages, etc.

Qualité et caractéristiques

- Infiltre l'eau et l'humidité et les élimine
- Excellente adhérence et pénétration
- Préviend la corrosion
- pH neutre
- Résiste à l'eau, aux sels, aux bases faibles
- Jet dirigé
- Ce produit est équipé d'un bouchon spécial. Le bouchon contient un tube et une tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles.
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Coloris** : jaune/transparent
- **Gaz propulseur** : propane/butane
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,664 g/ml
- **Pression de vapeur à 20°C** : 4 à 4,5 bars
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol d'un volume net de 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Avant application, débrancher les systèmes électriques.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Secouer la bombe avant utilisation.
- Appliquer plusieurs couches fines sur les prises, câbles, soupapes de distribution etc.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 25 mai 2010
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com